



**Battery Xtender**<sup>TM</sup>

*Xtender de Baterías*

*Manual de Uso*

El Battery Xtender usa una tecnología patentada para recargar CUALQUIERA y TODAS las baterías comunes de: de hidruro de níquel-metal, de níquel-cadmio, de carbono-zinc, titanio y las RAM (recargables de manganeso alcalino). Este producto de alta calidad está diseñado para brindar un desempeño confiable durante muchos años.



### ***Usted Ahora Puede:***

- Ahorrar dinero al recargar sus baterías alcalinas normales y extender de una manera segura su vida útil.
- Mantener sus baterías frescas y listas para suministrar abundante energía.
- Reducir el número de baterías desechadas en rellenos sanitarios y su efecto negativo sobre nuestro ambiente.

# UNA SABIA INVERSIÓN. ¡FELICITACIONES!

## **NOTA:**

- Sólo opere el Xtender de Baterías ("Battery Xtender") con el servicio eléctrico estándar de 120-voltios / 60 Hz.
- El Xtender de Baterías ("Battery Xtender") está diseñado sólo para recargar baterías de 1.5 voltios, tal y como se describe en este manual de instrucciones.
- No intente recargar baterías corroídas, con fugas o de otra manera dañadas.
- Desconecte el Xtender de Baterías ("Battery Xtender") antes de limpiarlo y frote su superficie con un paño ligeramente húmedo. No lo sumerja. Asegúrese de que todas las superficies están completamente secas antes de reutilizar su Xtender de Baterías ("Battery Xtender").
- El Xtender de Baterías ("Battery Xtender") está destinado únicamente para su uso bajo techo.
- El Xtender de Baterías ("Battery Xtender") debe ser utilizado en un área abierta, en la cual el aire pueda circular.
- No lo use en una gaveta o en un área confinada.

## **! PRECAUCION !**

PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE UNA DESCARGA ELECTRICA, NO INTENTE ABRIR LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD.  
LAS PARTES INTERNAS NO SON UTILIZABLES POR EL USUARIO.

**ADVERTENCIA:** NO EXPONGA ESTE PRODUCTO AL AGUA O A LA HUMEDAD A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO  
O DE UNA DESCARGA ELECTRICA.

Servicios prestados por el Servicio de Atención Al Cliente de  
More Power 2U Corporation 954.578.6909

**LEA TODAS las Instrucciones Antes de Utilizar su**



**Para Optimos Resultados.**

***Inventado y Patentado para ser Utilizado con Baterías Alcalinas***

IMPORTANTE: El Battery Xtender está diseñado para recargar con seguridad CUALQUIERA Y TODOS los tipos de baterías de 1.2 a 1.5 voltios. Las baterías de tipo alcalino (1.5 voltios) se deben recargar con frecuencia, ANTES de que se descarguen. El Battery Xtender no puede recargar una pila alcalina que esté totalmente gastada. Las baterías recargables de níquel-cadmio y de hidruro de níquel-metal (1.2 a 1.25 voltios) se recargan en forma más completa si primero se descargan. Este procedimiento difiere del que se usa cargar baterías alcalinas.

## ***Otros Tipos de Baterías Que Pueden Ser Recargadas de manera Segura Por el Xtender de Baterías (“Battery Xtender”):***

- Hidruro de metal de níquel (NiMH)
- Cadmio de Níquel (NiCad)
- Carbón de Zinc
- Titanio

**Nota:** Los recargadores específicamente diseñados para estos tipos de baterías pueden proveer resultados óptimos de recarga.

### **No debe intentarse recargar baterías de Litio o de 9 voltios en el Xtender de Baterías**

No intente recargar batería alguna cuyo tipo o tamaño de Batería no estén identificados, o que no encajen adecuadamente en las estaciones de baterías del Xtender de Baterías.

### **Acerca de las Advertencias sobre Seguridad del Fabricante de Baterías.**

La advertencia de “No recargar...” en algunos empaques de baterías alcalinas aplica sólo para recargadores que no se cierran automáticamente cuando las baterías están totalmente cargadas. Estos recargadores no deben ser utilizados para baterías alcalinas.

***NOTA: El patentado Smart Charger System™ cierra automáticamente cuando una batería ha sido totalmente recargada. Por tanto, el Xtender de Baterías [“Battery Xtender”] es seguro de utilizar.***

# Estación de Carga



5.

# Instrucciones Para Utilizar su



## ***ENERGIA***

Utilizando TAN SOLO el transformador suministrado, enchufe la unidad en un tomacorriente eléctrico estándar, de pared, de 120 voltios / 60 Hz.

**ADVERTENCIA: ¡IMPORTANTE!** El utilizar un transformador diferente puede dañar el Xtender de Baterías ("Battery Xtender"). ¡No utilice un transformador distinto al suministrado!

## ***Recarga 4 Tamaños de Baterías***



### ***Instrucciones: Al Insertar las Baterías***

Las baterías deben ser insertadas con el lado positivo dándole el frente al contacto estacionario positivo (+). Empuje hacia atrás sobre el contacto negativo (-) deslizante hasta que la batería encaje. Las baterías tamaño AA y AAA encajarán entre las líneas de salida de plástico pequeñas. Las baterías tamaño C y D presionarán las líneas de salida, iniciando la corriente de recarga correcta.

## ***Cómo Recargar las Baterías***

Pueden ser recargadas hasta 4 baterías a la misma vez, en cualquier combinación de tamaños de baterías.

Inserte cualquier tamaño de batería AA, AAA, C o D en una de las estaciones de recarga.

El Xtender de Baterías (“Battery Xtender”) automáticamente selecciona la corriente correcta de recarga para la batería de tamaño individual. Para obtener mejores resultados y efectividad, cargue a temperatura ambiente normal.

Cuando el indicador de luz verde se enciende, una batería ha alcanzado su carga total. En este punto, la estación individual de recarga se ha cerrado automáticamente.

### ***Lectura de las Luces del Indicador***

Luz Roja = No está adecuadamente posicionada en la estación o la batería está muerta.

Luz Amarilla = La batería se está recargando.

Luz Verde = La corriente se ha cerrado automáticamente y la batería está cargada.

## ***Cuándo Recargar las Baterías***

### ***Para Obtener Optimos Resultados: ¡Recargue las Baterías Frecuentemente!***

¡He aquí un dato! Para ayudarlo(a) a planificar con eficacia, observe qué tan rápido un aparato consume sus baterías. Lleve a cabo recargas más frecuentes mientras menos duren en servicio las baterías.

Las baterías alcalinas completamente descargadas no pueden ser recargadas. A los fines de permitir que la batería alcance de nuevo el tope de energía y que incremente el número de veces que la batería puede ser recargada, usted debe recargarla antes de que la misma se drene de manera significativa.

### ***Optimizando la Vida Util de la Batería***

Cómo obtener lo máximo de sus baterías.

El número de veces que una batería puede ser recargada varía y depende en gran parte de los siguientes factores:

- Edad de las baterías originales.
- Cuánto han sido utilizadas las baterías antes de ser recargadas.

***Datos:*** Tenga dos juegos de baterías, un juego en uso y el otro juego recargándose. Esto asegurará que las baterías potentes estén siempre disponibles y también promueve una más duradera vida útil de las baterías.

***Carga Frecuente = Más duradera Vida Util de las Baterías. Esto es a diferencia de las baterías recargables tradicionales.***

## ***Ejemplos de Uso de las Baterías***

	Horas de Vida	Recargue después de cada	Número de veces a recargar	Vida adicional
Control Remoto TC [sic] - Ligero	48	8 horas	180	15x
Linterna - Moderado	20	4 horas	26	6x
Vehículos RC [sic] - Severo	5	1 horas	12	2x

## ***Tiempos de Duración de la Recarga***

Los tiempos de duración de la recarga varían. Una batería alcalina muy descargada tomará más tiempo en recargarse, mientras que una batería alcalina ligeramente descargada tomará menos tiempo en cargarse. Para mejores resultados: Permita entre 8-16 horas de recarga o simplemente cargue durante la noche.

Siempre deje las baterías en el Xtender de Baterías (“Battery Xtender”) hasta que la luz verde se encienda. En ese preciso momento la batería estará entonces en su carga máxima y la corriente de carga habrá cerrado automáticamente. Mientras la luz verde está encendida, las baterías pueden dejarse por un período de tiempo indefinido en el Xtender de Baterías (“Battery Xtender”).

## ***Número de Recargas***

El número de recargas varía y depende en gran parte de los siguientes factores:

- Qué tan bajo se permita que caiga el nivel de energía de la batería antes de su recarga.
- La calidad inicial de la batería.
- Cuánta energía demanda el aparato.

La capacidad de carga de una batería disminuye con cada ciclo de uso / recarga, hasta que ya no pueda aguantar una carga.

***¡Recuerde! Recargas Más Frecuentes - Mayor Vida Util de la Batería!***

***Vida Util de la Batería  
SIN el Xtender de Baterías  
("Battery Xtender")***



***Vida Util de la Batería  
CON el Xtender de Baterías  
("Battery Xtender")***



## ***Garantía Limitada***

More Power 2U Corp. se enorgullece de la calidad y de la mano de obra con las que fabricamos cada producto. Por tanto, More Power 2U Corp. le reparará o le reemplazará, a nuestra opción, cualquier producto que sea defectuoso en cuanto a materiales o a mano de obra por un período de seis meses contados a partir de la fecha de adquisición por el consumidor original. Esta garantía no cubre daños causados por accidente, negligencia, cuidado inadecuado o daños causados por baterías. Cualquier intento de interferir con o de reparar el producto anulará la garantía.

Los productos deberán ser devueltos, con envío localizable y prepagado, a More Power 2U Corp., Sales & Service Dept., 4638 N. Hiatus Rd. Sunrise, FL 33351, conjuntamente con prueba de la fecha de compra y una explicación del problema.

Llame a nuestro Centro de Atención al Cliente al 954.578.6909

Patentes de los Estados Unidos de América #5.542.702 6.610.941 D478557.

Otras patentes en proceso.

Hecho en China



Corporate Offices  
More Power 2U Corporation  
3 Cabot Rd., Wayland, MA 01778  
e-mail: [customerservice@theweb2u.com](mailto:customerservice@theweb2u.com)